

USB-Schnellladegerät McPower, 65W

2x USB-C PowerDelivery, 1x USB-A QuickCharge

TECHNISCHE DETAILS: · Eingang: 100-240V AC · max. Leistung: 65W · Ausgang USB-C mit PowerDelivery 5V max. 3,0A / 9V max. 3,0A / 12V max. 3,0A / 15V max. 3,0A / 20V max. 3,25A · Ausgang USB-A mit QuickCharge 5V max. 3,0A / 9V max. 3,0A / 12V max. 2,5A / 20V max. 1,5A · Ausgang bei gemeinsamer Nutzung: USB-C1+USB-C2: 45W+20W max. 65W / USB-C1+USB-A: 45W+18W max. 63W / USB-C2+USB-A: 7,5W+7,5W max. 15W / USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+7,5W+7,5W max. 60W · Schutz vor Überstrom, Überspannung und Kurzschluss

Angaben zur Effizienz der USB-Ports: · USB-Standby-Verbrauch: weniger als 0,1 W · Leistungsaufnahme bei Nulllast gemäß VO (EU) Nr. 2019/1782: · Durchschnittliche Effizienz: ca. 84,40 %

SICHERHEITSHINWEISE: Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese für die Zukunft auf. Dieses USB-Netzteil ist ausschließlich zum Laden und Betreiben geeigneter Geräte über die integrierten USB-A- und USB-C-Anschlüsse vorgesehen. Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Das Netzteil darf ausschließlich an eine Wechselstromversorgung angeschlossen werden, die den auf dem Typenschild angegebenen Werten entspricht. Eine falsche Eingangsspannung oder Frequenz kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu gefährlichen Situationen führen. Achten Sie darauf, dass das Netzteil während des Betriebs ausreichend belüftet wird und nicht abgedeckt oder in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen verwendet wird. Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen und vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, da Stromschlag-, Kurzschluss- oder Brandgefahr besteht. Verwenden Sie ausschließlich geeignete und qualitativ hochwertige USB-Kabel. Stecken Sie die Anschlüsse immer vorsichtig ein und ziehen Sie die Kabel nie gewaltsam heraus, um Beschädigungen zu vermeiden. Beachten Sie beim USB-C-Anschluss, insbesondere bei Geräten mit Power-Delivery-Funktion, dass erhöhte Spannungen und Ströme bereitgestellt werden können. Verwenden Sie daher nur einwandfreie, zertifizierte Kabel und stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Geräte für die jeweilige Leistungsstufe geeignet sind. Wird das Gerät gleichzeitig über USB-A und USB-C genutzt, darf die maximale Gesamtleistung des Netzteils nicht überschritten werden. Das Netzteil darf nicht geöffnet, verändert oder repariert werden. Beschädigungen, ungewöhnliche Verformungen, Verfärbungen oder eine übermäßige Erwärmung des Gehäuses können auf einen Defekt hinweisen. In solchen Fällen ist das Produkt sofort außer Betrieb zu nehmen und nicht weiter zu verwenden.



ENTSORGUNG: Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Verpackungen können kostenlos gemäß der lokalen Vorgaben bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht im Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.



DE: Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung und die Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:

EN: A multilingual version of this manual and the Declaration of Conformity can be found at the following link:

FR: Vous trouverez une version multilingue de ce manuel et la déclaration de conformité sur le lien suivant:

ES: Encontrará una versión multilingüe de estas instrucciones y de la declaración de conformidad en el siguiente enlace:

<http://ettgroup.de/product/1300670>