

Bedienungsanleitung

LED-Panel McShine "LP-2430SN" 24W, 300x300mm, 1.580lm, 4000K, neutralweiß

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen LED-Panels gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
des Geräts zu kommen!



Leistungsmerkmale

- Lebensdauer 20.000 Stunden
- strapazierfähiges Metallgehäuse
- Federbügel zur Deckeneinbaumontage
- Lieferung inklusive Vorschaltgerät
- Sofortstart, kein Flackern
- Nicht dimmbar

Technische Daten:

• Schutzklasse:	IP 20
• Lichtstrom:	1580Lumen
• Abstrahlwinkel:	120 Grad
• Energieeffizienzklasse:	A+
• Abmessungen BxTxH:	300x300x14mm
• Einbaumaß:	280x280mm
• Farbtemperatur:	4000K
• Aufnahmeleistung:	24Watt
• Eingangsspannung:	100-240V

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bei Arbeiten an 230V beachten Sie bitte die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Die Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts bitte den einwandfreien Zustand. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Bitte darauf achten, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. (Erstickungsgefahr)
- Durch die Wärmeentwicklung der Leuchte darf der Strahler im Betrieb nicht abgedeckt oder am Gehäuse berührt werden.
- Bitte nicht direkt in den Lichtkegel des Strahlers blicken, um Verletzungen des Auges auszuschließen.
- Den Strahler niemals auf Menschen oder Tiere richten.

Installation/Inbetriebnahme

- Sägen Sie eine runde Öffnung mit einem Mindestmaß von 280x280mm in die Deckenabhängung.
- Verbinden Sie nun die Stromleitungen mit der gekennzeichneten Eingangsklemme polungsrichtig mit L und N. (L= Braune Leitung, N= Blaue Leitung)
- Dann verbinden Sie den Koax-Stecker des Transformators mit der Koax-Buchse des LED-Panels.
- Danach spannen Sie bitte die beiden Befestigungsfedern vor und setzen das LED-Panel in die Einbauöffnung ein.