

Bedienungsanleitung

Lötpistole McPower "LP-55" mit Zinnzufuhr, 30/60W einstellbar

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres
neuen Lötgerätes gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design
und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese,
um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts
zu kommen!

Leistungsmerkmale

- LötKolben zum Löten und Entlöten von elektrischen und elektronischen Komponenten bei gedruckten Schaltungen und Modulen
- zum Verzinnen von Leiterbahnen und Kabelenden und Kabelverbindungen, sowie im Bereich der Hobbytechnik.
- 2 einstellbare Temperaturbereiche 30W oder 60W
- Inkl. Vorschubrolle mit ca. 2m Lötzinn (Ø1mm)
- inkl. Longlife Lötspitze
- leichtgängige Taste zur präzisen Lötzinnzufuhr



Technische Daten:

Spannung: 200 - 240V AC
Leistung: 30 – 60 Watt

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie stets mit äußerster Vorsicht mit dem LötKolben!
- Unqualifizierter oder unvorsichtiger Umgang können zu schweren Verbrennungen führen oder einen Brand verursachen.
- Halten Sie den LötKolben fern von Feuchtigkeit oder Wasser.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Gerät auf Schäden der Isolation.
- Verwenden Sie zum Anschluss des LötKolbens eine 230V Steckdose mit intaktem Schutzleiter.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie nicht mehr mit dem Gerät arbeiten.
- Legen Sie den heißen LötKolben nicht auf den Tisch oder anderen Unterlagen ab.
- Es wird empfohlen einen temperaturfesten LötKolbenständer zu verwenden.
- Lassen Sie den LötKolben niemals unbeaufsichtigt im eingeschalteten Zustand.
- Bei den ersten Inbetriebnahmen kann der LötKolben leicht qualmen und Gerüche entwickeln. Dies legt sich aber nach 3-5- maligem Gebrauch.
- Achten Sie darauf, dass Lötzinn giftige Bleianteile enthält und beim Löten giftige Dämpfe entstehen. Achten Sie daher auf ausreichende Belüftung und verzichten Sie auf die Einnahme von Speisen während der Lötarbeiten, und waschen Sie sich die Hände nach den Arbeiten gründlich.
- Halten Sie den LötKolben fern von Kindern!

Bedienelemente:

1. Lötzinnrolle
2. Befestigungsknopf
3. Vorschubtaste
4. Befestigungsklammer
5. Umschalttaste 30/60Watt



Bedienung:

- Setzen Sie zunächst die Lötzinnrolle ein und fädeln Sie das Lötzinn in das Förderrohr ein.
- Stecken Sie dann den Schutzkontaktstecker in eine 230V Steckdose.
- Mit der Umschalttaste (5) kann zwischen 30 und 60 Watt Leistung umgeschaltet werden.