

«PeakTech® P 1040» TrueRMS Digital Multimeter 2000 Counts, Man. Range



26,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf.

Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 1040

EAN: 4250569406256

Beschreibung

Das neue PeakTech 1040 ist ein kompaktes TrueRMS Multimeter im stabilen Gehäuse für den Einsatz im Elektrohandwerk. Trotz seiner geringen Größe bietet diese Neuentwicklung alle wichtigen Messfunktionen. Besonders hervorzuheben, ist hierbei die Möglichkeit Batterien mit dem eingebauten Batterietester zu überprüfen. Die manuelle Bereichswahl ermöglicht eine sehr schnelle Reaktionszeit und Messwerte können hervorragend auf dem Display abgelesen werden. Die Sicherheit des Anwenders wird durch die Überspannungskategorie CAT III bis 600 V und durch das doppelt isolierte Gehäuse gewährleistet, wobei Batterien und die Keramiksicherungen für einen Wechsel schnell über das Batteriefach auf der Geräterückseite zugänglich sind.

Technische Merkmale

- True RMS Spannungsmessungen bis 600 V und Strom bis 10 A AC/DC
- 3 1/2 stellige LCD-Anzeige mit 2.000 Counts
- Manuelle Bereichswahl mit schneller Reaktionszeit
- Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest
- Data-Hold und Relativwertfunktion
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Batteriefach mit Sicherungshalter und schnellem Drehverschluss
- Stabiles Gehäuse mit aufgespritzter Gummierung

- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterien und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen: 2.000

Grundgenauigkeit DC: +/- 0,5%

Überspannungskategorie: CAT III 600 V

Anzeige Art: LCD

Bereichswahl: Manuell

True RMS: ■

V DC max.: 600V

A AC max.: 10A

Akku/Batterie: 1,5V AAA

Batterietest: 1,5V, 9V

OHM max.: 2 MΩ

mA DC max.: 200mA

mV DC max.: 200 mV

V AC max.: 600 V

A DC max.: 10A

mA AC max.: 200 mA