

«PeakTech® P 1035» 600V AC/DC Digitalmultimeter ~ 2000 stellige LCD



28,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf.

Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 1035

EAN: 4250569400094

Beschreibung

Das PeakTech 1035 ist ein kompaktes Handmultimeter mit 3 1/2-stelliger LCD Anzeige, welche durch ihre großen Segmente und die integrierte Hintergrundbeleuchtung hervorragend ablesbar ist. Neben den umfangreichen Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom und Widerstand verfügt dieses Modell über eine schnell reagierende Durchgangsprüfung mit akustischem Signal und einen Diodentest. Die Messbereichswahl erfolgt manuell, wodurch dieses Messgerät besonders schnell einen Messwert anzeigt. Die integrierte Batterietestfunktion ermöglicht eine genauere Prüfung von 1,5V und 9V Batterien als eine reine Spannungsprüfung, da ein kleiner Lastwiderstand zum Einbruch der Prüfspannung bei leeren Batterien führt.

Technische Merkmale

- 27 mm LCD-Anzeige; max. 2000
- Mit Hintergrundbeleuchtung
- Data-Hold Funktion
- Durchgangsprüfung mit akustischem Signal
- Diodenprüfung
- Batterietestfunktion für 1,5V und 9V Batterien
- Sicherheit: CAT III 600 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen:	2.000
Grundgenauigkeit DC:	+/- 0,5%
Überspannungskategorie:	CAT III 600 V
Anzeige Art:	LCD
Bereichswahl:	Manuell
V DC Auflösung min.:	0,1 mV
V DC max.:	600V
Batterietest:	1,5V, 9V
OHM Auflösung min.:	0,1 Ω
OHM max.:	2000 k Ω
mA DC max.:	200mA
mV DC max.:	2000 mV
μA DC max.:	2000 μ A
V AC Auflösung min.:	100 mV
V AC max.:	600 V
A DC max.:	10A