



LogiLink®

Mechanische Zeitschaltuhr

Art.-Nr.: ET0001

Mit der mechanischen Zeitschaltuhr von LogiLink können Sie ganz einfach wählen, wann Ihre Geräte automatisch ein- und ausgeschaltet werden sollen. Für eine genaue Planung können Sie die Schaltzeiten in Schritten von 15 Minuten festlegen.

Features:

- » Individuell programmierbar
- » Spannung: 230V AC, 50 Hz
- » Maximale Leistung: 16(2)A, 3500W
- » Min. Minuteneinstellung: 15 Minuten
- » Einstellbare Zeit: 24h
- » Mechanische Zeitschaltuhr
- » Einstellung der Schaltzeiten per Zeitwahl-Knöpfe
- » Mit integrierter Kindersicherung
- » Schalter für Dauerstrom und Automatik



Bedienung:

1. Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine reguläre Steckdose und stecken das gewünschte Haushaltsgerät in die Buchse Zeitschaltuhr.
2. Drücken Sie die Zeitwahl-Knöpfe entsprechend der gewünschten Uhrzeit am Zeitring nach unten. (Ein Zeitwahl-Knopf entspricht 15 Minuten, einstellbar für 24 Stunden)
3. Drehen Sie den Zeitring in Pfeilrichtung, bis die Markierung auf die aktuelle Uhrzeit zeigt.

*Nur verwendbar für angeschlossene Verbraucher mit bis zu 3500 Watt Leistungsaufnahme. (220–240V, 50 Hz).

Verpackungsinhalt:

- » 1x Mechanische Zeitschaltuhr
- » 1x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: 110 x 226 x 77 mm
- » Gewicht Einzelverpackung: 0,16 kg
- » Maße VPE: 385 x 310 x 630 mm
- » Menge VPE: 50 Stück
- » Gewicht VPE: 20 kg



*Nicht hintereinander stecken



RoHS
compliant



* The specifications and pictures are subject to change without notice.

*All trade names referenced are the registered trademark of their respective owners.



ET0001



4 052792 005417

Made in China