

Bedienungsanleitung

LED Feuchtraumleuchte McShine 960lm, 3000K, 12W, warmweiß, IP65,
216x118x79mm

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen LED-Deckenleuchte gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
der Leuchte zu kommen!

Leistungsmerkmale

- als Wand- und Deckenleuchte geeignet

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden

Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrische Stromstöße, Feuer etc.

- FI-Schutzschalter verwenden. Die Leuchte nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.
- Dieses Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände.
- Nicht direkt und ungeschützt in den LED-Lichtstrahl oder alternativer Leuchtmittel blicken, vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Lichtstrahlern dürfen nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden. Dies kann Augenschäden zur Folge haben.
- Bei Beschädigung der Leuchte oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
- Achten Sie bei der Installation und Betrieb der Leuchte darauf, dass das Kabel nicht durch Quetschungen bzw. Verdrehungen beschädigt wird.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Installation

- Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung der Leuchte durch Anheben der Laschen mit einem Schraubendreher.
- Führen Sie das Anschlusskabel durch den Kabeleingang in die Leuchte ein und verbinden Sie jetzt die Anschlussleitung polungsrichtig mit der Anschlussklemme der Leuchte. (Blau auf N und Schwarz auf L)
- Schließen Sie jetzt wieder die Abdeckung und halten Sie die Leuchte an den vorgesehenen Montageplatz.
- Zeichnen Sie jetzt die Bohrlöcher an, danach bohren Sie die beiden Befestigungslöcher.
- Setzen Sie jetzt die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie die Leuchte fest.



Technische Daten:

- Lichtstrom: 960 Lumen
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsspannung: 230V
- Farbtemperatur: 3000K
- Leistungsaufnahme: 12Watt
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen: 216x118x79mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- nicht dimmbar

