

Bedienungsanleitung

LED-Möbelleuchte McShine "LM-12" 2,4W, 160lm Ø65,5x10,7mm, neutralweiß

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen LED-Möbelleuchte gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise bitte sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
des Gerätes zu kommen!



Leistungsmerkmale

- Leuchte zum Einbau in Möbeln
- Lebensdauer bis zu 20.000 Stunden

Technische Daten:

- Lichtstrom: 160 Lumen
- Abstrahlwinkel: 100°
- Betriebsspannung: 12V DC
- Farbtemperatur: 4000K
- Leistungsaufnahme 2,4 Watt
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen: ØxH 65,5x10mm
- Einbaudurchmesser: 42mm
- Temperaturbereich -20°C bis +40°C
- nicht dimmbar

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr durch elektrische Stromstöße, Feuer etc.

- FI-Schutzschalter verwenden. Die Einbauleuchte nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.
- Dieses Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände.
- Nicht direkt und ungeschützt in den LED-Lichtstrahl oder alternativer Leuchtmittel blicken, vor allem nicht über längere Zeiträume. LED-Lichtstrahlern dürfen nicht in die Augen von anderen Personen gerichtet werden. Dies kann Augenschäden zur Folge haben.
- Bei Beschädigung der Leuchte oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
- Achten Sie bei der Installation und Betrieb der Leuchte darauf, dass das Kabel nicht durch Quetschungen bzw. Verdrehungen beschädigt wird.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Inbetriebnahme, Montage und Installation

1. Stellen Sie eine runde Öffnung von min. 42mm in dem Möbelstück zur Verfügung.
2. Verbinden Sie das Anschlusskabel polungsrichtig mit dem Ausgang eines 12V LED-Trafos.
3. Setzen Sie Leuchte in die Öffnung ein.