

Bedienungsanleitung

LED-Deckenleuchte McShine "illumi" 12W, 960lm, Ø26cm, 4000K, neutralweiß

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf
Ihrer McShine Deckenleuchte.

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und technische Features vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um möglichst lange und sicher etwas
Von Ihrem Produkt zu haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem
neuen Produkt!

Leistungsmerkmale:

- als Wand- und Deckenleuchte geeignet

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Bei Beschädigung der Leuchte oder der Anschlussleitung darf keine Inbetriebnahme erfolgen.
- FI-Schutzschalter verwenden. Die Leuchte nur an eine Stromquelle anschließen, welche über einen Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter mit max. 30mA Auslösestrom abgesichert ist.
- Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt vorgenommen werden.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Installation/Inbetriebnahme:

- Öffnen Sie die Abdeckung der Leuchte durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- Halten Sie jetzt die Leuchte an dem vorgesehenen Montageplatz und zeichnen Sie die Bohrlöcher zur Befestigung der Leuchte an.
- Bohren Sie jetzt die Befestigungslöcher und setzen Sie die geeigneten Dübel ein.
- Führen Sie jetzt das Anschlusskabel durch die rückseitige Bohrung der Leuchte ein und schrauben Sie die Leuchte an den Befestigungspunkten fest.
- Verbinden Sie jetzt die Anschlussleitung polungsrichtig mit der Anschlussklemme der Leuchte. (Schwarz auf L, Blau auf N)
- Setzen Sie jetzt Abdeckung auf die Leuchte und befestigen Sie diese durch das Drehen im Uhrzeigersinn.



Technische Daten:

- Lichtstrom: 960 Lumen
- Abstrahlwinkel: 100°
- Betriebsspannung: 230V
- Farbtemperatur: 4000K
- Leistungsaufnahme: 12Watt
- Energieeffizienzklasse A+
- Abmessungen ØxH: 260x65mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- nicht dimmbar